

RFID spínač dveřního zámku SLZA 30A, SLZA 30AZ



SLZA 30AZ




SLZA 30A



Vlastnosti

- nerezový RFID spínač dveřního zámku (12 V)
- slouží k otevírání dveří pomocí žetonu
- varianta s indexem A - nástěnný dveřník
- varianta s indexem AZ - vestavný dveřník
- materiál AISI - 304
- povrch matný


Rozměry



SLZA 30A



SLZA 30AZ



Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu (SLZA 30AZ)	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice (SLZA 30AZ)	140 x 140 x 75 mm
Rozměr (SLZA 30A)	96 x 74 x 51 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	7 W

- 1 - zobrazovací displej
- 2 - RFID čtecí zóna
- 3 - nerezové pouzdro s plastovými bočnicemi

- 1 - zobrazovací displej
- 2 - RFID čtecí zóna
- 3 - přívod napájení 24 V DC
- 4 - nerezový kryt s elektronikou
- 5 - plastová montážní krabice

Specifikace dodávky

SLZA 30A - obj. č. 89303
SLZA 30AZ - obj. č. 89304

nerezová stanice s displejem
nerezový kryt s displejem, plastová montážní krabice

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks spínačů dveřního zámku
SLZ 01Z - obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks spínačů dveřního zámku
SLZ 04Y - obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks spínačů dveřního zámku
SLZ 04Z - obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks spínačů dveřního zámku
SLZ 04X - obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks spínačů dveřního zámku
SLZA 30 - obj. č. 89300	programovací stanice pro RFID žetony
SLZA 51 - obj. č. 88510	sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva žlutá
SLZA 51B - obj. č. 88511	sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva modrá
SLZA 51R - obj. č. 88512	sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva červená
SLZA 54 - obj. č. 88540	ochranná stříška nad vestavěné automaty RFID
SLZA 54A - obj. č. 88541	ochranná stříška nad nástěnné automaty RFID